

## Smartvest Trådløs Åbningsføler

Art.-Nr. FUMK35000A

---



- 
- Udvidelse af Smartvest til overvågning af døre og vinduer
  - Hurtig, trådløs montering uden kabelføring og huller, takket være batteridrift
  - Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt
  - Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
  - Automatisk supervision: Funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen flere gange om dagen
  - Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau
  - Batterilevetid op til 1 år
  - Lille, diskret, sikker
- 

Den Smartvest Trådløs Åbningsføler giver mulighed for overvågning af vinduer og døre og kan takket være batteridrift monteres helt enkelt uden boring og kabelføring. Hvis batteriniveauet er lavt, giver den trådløse Smartvest-åbningsføler automatisk en tilbagemelding til alarmcentralen. Den gratis Smartvest-app viser trin for trin, hvordan batterierne skal udskiftes. Kombineret med den trådløse Smartvest-stikdåse kan der ud over overvågning også initieres smart-functions (f.eks.: dør op, lys til). Den trådløse Smartvest-åbningsføler er på grund af sin størrelse absolut upåfaldende og tilpasser sig diskret efter rummets indretning.

## Smartvest Trådløs Åbningsføler

Art.-Nr. FUMK35000A

Batteritype	1x CR2032
Bredde	40 mm
Certificeringer	CE
Husmateriale	ABS
Højde	71 mm
Leveringsomfang 01 beskrivelse	trådløs åbningsføler
Leveringsomfang 01 mængde	1
Leveringsomfang 02 beskrivelse	batteri
Leveringsomfang 02 mængde	1
Leveringsomfang 03 beskrivelse	Monteringsmateriale
Leveringsomfang 03 mængde	1
Leveringsomfang 04 beskrivelse	Kvikguide
Længde	14 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Maks. rækkevidde, modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde, modtage (frit felt)	100 m
Maks. rækkevidde, sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde, sende (frit felt)	100 m
Min. driftstemperatur	0 °C

Modulation	FSK
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset optimal trådløs ydelse
Mål	40x71x14 mm
Nettovægt	0,03 kg
Sabotageovervågning	Ja
Strømforbrug	Standby: 5µA; gennemsnit: 15mA mA
Trådløs frekvens	868 MHz