

Radio m. Lader CXT™ / LXT®

DMR301

12V max – 18V

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio, med indbygget lader til 12V CXT™ -18V LXT® batterier.

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med indbygget lader. Radioen er ideel til det hårde miljø og er IP64 beskyttet. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/iPhone. Bluetooth-funktionen giver mulighed for tilslutning til din musikafspiller. DMR301 har 2 x USB og AUX tilslutninger, samt oplukker på bagsiden. Bruger Makita batterier fra 10,8V -18V eller net adapter. Leveres med net adapter og 2 stk. AA batterier til back up.



CXT LXT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT	✓
LXT	✓
Li-ion batteri 10,8 / 12V	-
Type	2 x 1,5 (AA)
Frekvens FM	87,5 - 108 MHz
Frekvensbånd DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frekvensbånd DAB	174,928 - 239,200 MHz
International beskyttelsesklasse	64
Vægt /målt EPTA	4,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	268 x 185 x 305 mm
Værktøjets strømkilde	Battery

Brugerfordele

- AUX-indgang.
- USB-stik til opladning af telefonen.
- AC-adapter medfølger.
- Slut direkte til din musikafspiller med Bluetooth.
- Stereolyd fra to kraftige Ø 89 mm højttalere

EAN 0088381899550

DB 2261505

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET