

## Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Alarmcentral

Art.-Nr. FUAA35010A

---



- Smart og pålidelig allround-sikkerhed til dit hjem, som du let kan montere selv
  - Hurtig Plug&Play-installation af alarmcentralen via 5 V-strømforsyning og den forkonfigurerede føler – trådløst uden kabelføring og huller
  - Allround-sikkerhed med backupbatteri til nødstrømforsyning, kan udvides til maks. 32 trådløse komponenter, 4 IP-kameraer
  - Kontrollér og styr, hvad der sker derhjemme: mobil adgang over alt via den gratis app Smartvest (iOS, Android)
  - Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB, push-meddelelse via app og e-mail
  - Intuitiv app-betjening med livebilleder fra kameraet, snapshot-funktion og tilstedeværelsessimulering takket være lys-/tv-styring (trådløs stikdåse er nødvendigt tilbehør)
  - Konstant vished med op til 1.000 gemte hændelser og kameraoptagelser
  - Op til 32 individuelt konfigurerbare scenarier, som f.eks. praktisk lysstyring: Anlæg deaktiveret, bevægelse registreret, lys til
  - Integreret hygrometer til at vise rumtemperatur og luftfugtighed
- 

Smartvest-alarmcentralen forbinder op til 32 trådløse enheder og op til 4 IP-kameraer med den gratis app og er derfor centrum i det moderne hjem. Alarmcentralen sørger dermed for en pålidelig allroundsikkerhed kombineret med attraktive home-automatiserings-funktioner. Takket være Plug and Play er installationen helt enkel, og det gælder også for alle yderligere komponenter. De er allerede forkonfigureret og er nemme at integrere via den gratis app. Alle andre indstillinger, f.eks. tilstedeværelsessimuleringer, foretages nemt og intuitivt via tablet eller smartphone. Takket være det integrerede hygrometer er det til enhver tid muligt at reagere på ændringer af rumtemperaturen og luftfugtigheden. I tilfælde af en alarm har alarmcentralen en integreret, kraftig sirene på 90 dB. Den kan alarmere parallelt med push-meddelelse via app og e-mail.

# Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Alarmcentral

Art.-Nr. FUAA35010A

Aflåsning	P2P: AES-128; Push: HTTPS	Leveringsomfang 04 mængde	1
Alarmering	E-mail, push-meddelelse, SMS	Leveringsomfang 05 beskrivelse	Monteringsmateriale
Antal brugere	1	Leveringsomfang 05 mængde	1
Antal trådførte zoner	0	Leveringsomfang 06 beskrivelse	Kvikguide
Antal trådløse zoner	32	Leveringsomfang 06 mængde	1
Batteritype	6 x AA	Lysfarve	Blå; gul; rød
Bredde	280 mm	Længde	89 mm
Certificeringer	CE	Maks. driftstemperatur	40 °C
Display	LED	Maks. luftfugtighed	80 %
Husmateriale	ABS	Maks. rækkevidde, modtage (bygning)	30 m
Hændeshukommelse	1.000	Maks. rækkevidde, modtage (frit felt)	100 m
Højde	194 mm	Maks. rækkevidde, sende (bygning)	30 m
Integreret sirene	< 90dB	Maks. rækkevidde, sende (frit felt)	100 m
Leveringsomfang 01 beskrivelse	alarmcentral	Min. driftstemperatur	0 °C
Leveringsomfang 01 mængde	1	Modulation	FSK
Leveringsomfang 02 beskrivelse	AA-batteri	Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset optimal trådløs ydelse
Leveringsomfang 02 mængde	6	Mål	280x194x89 mm
Leveringsomfang 03 beskrivelse	Strømforsyning inkl. EU-, AU- og UK-adapter	Nettovægt	0,54 kg
Leveringsomfang 03 mængde	1	Netværkstilslutning	Ethernet 10/100 Mbit
Leveringsomfang 04 beskrivelse	Netværkskabel	Nødstrømsforsyning	Ja

## Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Alarmcentral

Art.-Nr. FUAA35010A

---

Spændingsforsyning DC	5 V
Strømforbrug	< 480 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Udgange	0
Udgange	0