

Smartvest Trådløs Stikdåse

Art.-Nr. FUHA35000A



-
- Udvidelse af Smartvest til aktivering af tilsluttet udstyr
 - Praktisk lysstyring: Anlæg aktiveret eller deaktiveret, bevægelse registreret, lys til
 - Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
 - Gentagelsesfunktion til at udvide rækkevidden af en af komponenterne på Smartvest (f.eks. føler)
 - Manuel kobling mulig på stikdåsen
 - Kan styres med Smartvest-appen
-

Ved hjælp af den Smartvest Trådløs Stikdåse kan forskelligt elektronisk udstyr tilkobles – helt enkelt og direkte via den gratis app eller automatisk efter en individuel tidsplan. På den måde kan du nemt udføre diverse smart-functions, f.eks. tilstedeværelsessimulering, eller du kan få opvarmet din kaffemaskine, inden du står op. Der er næsten ingen grænser for din kreativitet, og din dagligdag bliver, som den altid burde være – sikker og smart.

Smartvest Trådløs Stikdåse

Art.-Nr. FUHA35000A

Bredde	55 mm
Certificeringer	CE, GS
Husmateriale	ABS
Højde	99 mm
Leveringsomfang 01 beskrivelse	stikdåse
Leveringsomfang 01 mængde	1
Leveringsomfang 02 beskrivelse	Kvikguide
Leveringsomfang 02 mængde	1
Lysfarve	Blå; gul; rød
Længde	31 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Maks. rækkevidde, modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde, modtage (frit felt)	100 m
Maks. rækkevidde, sende (frit felt)	100 m
Min. driftstemperatur	0 °C
Modulation	FSK
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset optimal trådløs ydelse
Mål	55x99x31 mm
Nettovægt	0,129 kg
Sabotageovervågning	Nej

Spændingsforsyning AC	250 V
Tilslutninger	Schuko-stik på udstyret (type:F); schuko-dåse på udstyret (type:F)
Trådløs frekvens	868 MHz