

Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Basissæt

Art.-Nr. FUAA35000A

- Smart og pålidelig allround-sikkerhed til dit hjem, som du let kan montere selv
 - Komplet sæt med alarmcentral og app, åbnings- og bevægelsesføler, fjernbetjening og tilbehør
 - Hurtig Plug&Play-installation af alarmcentralen via 5 V-strømforsyning og den forkonfigurerede føler – trådløst uden kabelføring og huller
 - Allround-sikkerhed med backupbatteri til nødstrømsforsyning, kan udvides til maks. 32 trådløse komponenter, 4 IP-kameraer
 - Kontrollér og styr, hvad der sker derhjemme: mobil adgang over alt via den gratis app Smartvest (iOS, Android)
 - Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB og push-meddelelse via app og e-mail
 - Intuitiv app-betjening med livebilleder fra kameraet, snapshot-funktion og tilstedeværelsessimulering takket være lys-/tv-styring (trådløs stikdåse er nødvendigt tilbehør)
 - Konstant vished med op til 1.000 gemte hændelser og kameraoptagelser
 - Op til 32 scenarier, f.eks. praktisk lysstyring: Anlæg deaktiveret, bevægelse registreret, lys til
 - Integreret hygrometer til at vise rumtemperatur og luftfugtighed
-

Det "Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Basissæt" er en nem vej til et moderne hjem med pålidelig allround-sikkerhed kombineret med attraktive automatiske funktioner. Ordet "smart" henviser ikke kun til produktet og betjeningen via tablet eller smartphone – også installationen er helt enkel takket være Plug and Play og forkonfigurerede komponenter i sættet. Tidskrævende kabelføring og boring hører dermed fortiden til. Ud over alarmcentralen med app tilbyder basissættet alt til den første basissikring af dit hjem takket være åbnings- og bevægelsesføler, fjernbetjening og det nødvendige tilbehør. Den gratis app giver global adgang til alarmcentralen og dermed vished om, at alt er i orden derhjemme. I tilfælde af en alarm har alarmcentralen en integreret, kraftig sirene på 90 dB. Den kan alarmere parallelt med push-meddelelse via app og e-mail. Takket være det integrerede hygrometer er det til enhver tid muligt at reagere på ændringer af rumtemperaturen og luftfugtigheden. Basissættet kan udvides til op til 32 trådløse komponenter og 4 IP-kameraer. På den måde kan der f.eks. med den trådløse Smartvest-stikdåse (FUHA35000A) udføres tilstedeværelsessimuleringer og diverse andre automatiske funktioner på mange elektroniske enheder.

Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Basissæt

Art.-Nr. FUAA35000A

Aflåsning	P2P: AES-128; Push: HTTPS	Maks. rækkevidde, sende (frit felt)	100 m
Alarmering	E-mail, push-meddelelse, SMS	Modulation	FSK
Antal brugere	1	Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset optimal trådløs ydelse
Antal samtidige adgange	3	Netværkstilslutning	Ethernet 10/100 Mbit
Antal trådløse zoner	32	Programmering	App
Certificeringer	CE	Trådløs frekvens	868 MHz
Husmateriale	ABS		
Leveringsomfang 01 beskrivelse	alarmcentral		
Leveringsomfang 01 mængde	1		
Leveringsomfang 02 beskrivelse	trådløs åbningsføler		
Leveringsomfang 02 mængde	1		
Leveringsomfang 03 beskrivelse	bevægelsesføler		
Leveringsomfang 03 mængde	1		
Leveringsomfang 04 beskrivelse	fjernbetjening		
Leveringsomfang 04 mængde	1		
Maks. rækkevidde, modtage (bygning)	30 m		
Maks. rækkevidde, modtage (frit felt)	100 m		
Maks. rækkevidde, sende (bygning)	30 m		